



Technical Specifications

Mode of Operation	Non-Maintained
Input Voltage	220 VAC / 50Hz \pm 10%
Output Voltage	12VDC
LED Lamp Power	3W / Bulb
Color Temperature	Daylight (6000K \pm 250K)
Rated Beam Angle	50Deg
Battery Type / Capacity	Sealed Lead-Acid Maintained Free 12V-5Ah
Protections	- AC, DC Fuse - Battery Low Voltage Cut-Off - Surge Protection
Testing Systems	- Automatic Testing - Manual Testing or Remote Testing
Charging Mode	Constant Voltage & Limit Current
Charging Current	500mA
Charging Time	10-15 Hrs
Backup Time	8.0 Hrs
Housing	Plastic ABS UL94 V-0 and Electro-galvanized steel sheet 1mm. thick
Dimensions (LxWxH)	250 x 80 x 230 mm
Weight	3.20 Kg
IP Rating	20

Indicators



- LED AC** ▶ แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
- LED Charge/Full** ▶ แสดงสถานะ-การชาร์จแบตเตอรี่
- LED Battery** ▶ แสดงช่วงระดับแรงดันแบตเตอรี่
- LED Fail** ▶ แสดงสถานะ-ความผิดปกติของตัวเครื่อง
- LED 5 sec** ▶ แสดงสถานะ-การทดสอบตัวเครื่อง 5 นาที
- LED 30 mins** ▶ แสดงสถานะ-การทดสอบตัวเครื่อง 30 นาที
- LED 60 mins** ▶ แสดงสถานะ-การทดสอบตัวเครื่อง 60 นาที
- Switch On/Off** ▶ ไข / ปิด/เปิด หลอดไฟ(ขม-ไม่ได้รับเสียงปลุกไฟ)
- Switch Test** ▶ ใช้ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง (ขม-ไฟไม่ดับ)
- IR receiver** ▶ ช่องรับสัญญาณอินฟราเรด
- Dimmer** ▶ ปุ่มปรับระดับแสงสว่าง (เฉพาะรุ่น HZ)

Product Overview

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน MCU203NC8 ใช้หลอด LED ชนิด MR16 12 วัตต์ กำลังพิกัด 3 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคมในการให้แสงสว่าง
ควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller 8 bit สามารถสั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Function Test ที่ตัวเครื่องและจาก Remote Testing
ตัวกล่องด้านหน้าผลิตจากพลาสติก ABS UL94 V-0 ที่สามารถทนความร้อนได้สูงและทนต่อการกระแทกแตกหักหรือการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และตัวกล่องด้านหลังส่วนที่ยึดและรองรับแบตเตอรี่ ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พื้นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

Features

- หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
- วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม
- วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
- วงจรป้องกันไฟตก เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังหลัก เกิดไฟตกในช่วง 140-160VAC ตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติให้แสงสว่างฉุกเฉินทันที
- สามารถทดสอบการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล (Remote Testing)
- มีฟังก์ชันการทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (Automatic Testing System)
 - ทดสอบประจำ 1 เดือน ทุกๆ วันที่ 1 เวลา 12.00-12.30 น.
 - ทดสอบประจำ 6 เดือน ทุกๆ วันที่ 1 เวลา 12.00-13.00 น.

Dimensions (mm)

